

## EMD8A



제품일람표

WO81

WO71

FR51A

WO70

MS99

MS30

MS61A

MS65

EMD8A

EMD7

EMT1

EMTGP1

EMT1H

EMT6

EMP5

EMRT1

HWS15A

EB3C

약세사리

응 용

주의사항

유지보수

### 24×48형 디지털 마이크로 차압 센서

- UL규격, EU지령 적합품
- RITS연결기의 채용, 스냅 인식 패널 설치 등 장치에 사용 용이성을 고려한 설계
- 변위 센서에는 고성능 다이어프램과 차동 인덕턴스 방식을 채용
- 제로 센터 레인지 5종을 포함 전 14범위의 변화
- 시인성이 뛰어난 12mm액의 빨간 색 LED표시
- 이동 평균 필터, 최대치, 최소치 메모리, 비교 출력 등 다양한 기능을 탑재
- 부압 계측에 편리한 부호 반전 기능(표시가 가능)



EMD8A

※ 배선 쪽 커넥터 및 케이블은 부속되어 있지 않습니다.필요한 경우는 RITS플러그 커넥터 5P(p.68참조)을 사용하세요

#### <주요 이용 분야>

- 반도체 제조 장치
- 집진기 부압·공조 기기 차압
- 필터 압력 손실 관리
- 정밀 기계 제조 라인
- 일반 공장 관리 설비
- 의료 기기

#### <용도>

- 실내 장치 내압 측정
- 에어 필터 눈이 막히는 검출
- 버그 필터 눈이 막히는 계측
- 통풍·배기 장치의 동압 계측
- 클린 룸실 압력 측정

※( p.112참조 )

#### 제품 코드

EMD8A N 1 6 D 100 ( 예 )

| 압력 레인지 코드 |   | 레인지 |   | 단 위 |                    | 커넥터 |  | 아날로그 출력 |  | 비교 출력 |  |
|-----------|---|-----|---|-----|--------------------|-----|--|---------|--|-------|--|
| N         | 1 | 6   | D | 100 |                    |     |  |         |  |       |  |
|           |   |     |   | 레인지 | 눈금 최대값(±레인지에서도 기입) |     |  |         |  |       |  |
|           |   |     |   | D   | Pa                 |     |  |         |  |       |  |
|           |   |     |   | E   | kPa                |     |  |         |  |       |  |
|           |   |     |   | 6   | 6P                 |     |  |         |  |       |  |
|           |   |     |   | 1   | 4 ~ 20mA           |     |  |         |  |       |  |
|           |   |     |   | 4   | 1 ~ 5V             |     |  |         |  |       |  |
|           |   |     |   | N   | NPN트랜지스터           |     |  |         |  |       |  |
|           |   |     |   | P   | PNP트랜지스터           |     |  |         |  |       |  |


◆ 문의·주문 시는 상기 제품 코드에서 지정하신 주세요.

## EMD8A


## Manostar 62

## EMD8A

### 외형 치수도




### 구조 개요



| 번호 | 명칭     |
|----|--------|
| 1  | 케이스    |
| 2  | 베이스    |
| 3  | 메인 프레임 |
| 4  | 다이어프램  |
| 5  | 코일호빙   |
| 6  | 코어     |
| 7  | 겹판 스프링 |
| 8  | 표시 기관  |
| 9  | 표시 필름  |
| 10 | 커버     |
| 11 | 메인 기관  |
| 12 | 커넥터 기관 |
| 13 | 커넥터    |

- 제품일람표
- WO81
- WO71
- FR51A
- WO70
- MS99
- MS30
- MS61A
- MS65
- EMD8A
- EMD7
- EMT1
- EMTGP1
- EMT1H
- EMT6
- EMP5
- EMRT1
- HWS15A
- EB3C
- 약세사리
- 응용
- 주의사항
- 유지보수

## 조작 패널



## EMD8A의 기능 ▼ ▼ ▼

### ▶ 표시 기능

- \* **압력 표시**  
시정에 뛰어난 높이 12mm의 7세그먼트 적색 LED표시
- \* **푸쉬식 오토 제로 세트**  
압력 표시와 아날로그 출력을 동시에 제로세트
- \* **이동 평균 필터(표시용)**  
측정 압력의 변동이 클 경우 응답 시간을 크게 해서 표시치의 변화를 경감합니다.
- \* **최대치, 최소치 메모리 기능**  
계측 중 최대 압력, 최소 압력을 기억하는 표시합니다.
- ▶ **비교 출력 기능(NPN또는 PNP트랜지스터 출력)**
- \* 독립되어 동작하는 똑같은 기능을 2계통 갖추고 있습니다. (각 계통별로 트랜지스터 출력으로 출력 모니터 적색 LED)
- \* 아래의 파라미터 설정에서 모든 애플리케이션에 대응할 수 있습니다.
  1. 비교 모드 (히스테리시스 모드 or 창 모드)
  2. 비교 압력 설정치
  3. 출력 모드 (OFF, N.O., N.C)
  4. 출력 ON 딜레이 시간
  5. 출력 오프 지연 시간
  6. 전원 ON 딜레이 시간

### ▶ 아날로그 출력 기능

- \* **아날로그 출력(4~20mA또는 1~5V)**  
디지털 압력 측정치를 제로 세트, 이동 평균 필터 처리 후 D/A변환 하는 아날로그 값으로 출력합니다.
- \* **이동 평균 필터(출력용)**  
측정 압력의 변동이 클 경우 응답 시간을 크게 해서 아날로그 출력의 변화를 경감합니다.
- ▶ **기타 기능**
- \* **테스트 모드 기능**  
압력을 인가하지 않고 설정 값과 동작을 확인할 수 있습니다.표
- \* **시로 차단 기능**  
계측 압력이 제로 인근 때 표시를 강제로 제로에 있습니다.
- \* **측정 표시 부호 반전 기능**  
압력 표시 모드 및 최대, 최소 표시 모드의 표시 값을 부호 반전시키고 표시합니다.
- \* **아날로그 출력 반전 기능**  
계측 압력 상승 때 아날로그 출력의 값을 감소하는 동작에 있습니다
- \* **저소비 전력 기능**  
LED표시 광도를 낮추어 소비 전력을 저감 할 아.
- \* **설정 프로텍트 기능**  
각 설정 모드의 설정 값을 잘못 조작 등으로부터 보호합니다
- \* **설정 클리어 기능**  
모든 설정 모드의 설정 값을 공장 출하 상태에 되돌릴 수 있습니다.

## EMD8A

제품일람표

WO81

WO71

FR51A

WO70

MS99

MS30

MS61A

MS65

EMD8A

EMD7

EMT1

EMTGP1

EMT1H

EMT6

EMP5

EMRT1

HWS15A

EB3C

액세서리


응용

주의사항


유지보수

### 배선


비교 출력:NPN트랜지스터 타입




비교 출력:PNP트랜지스터 타입



### 기능 블록 다이어그램



## 모드 전환



## EMD8A

제품일람표

WO81

WO71

FR51A

WO70

MS99

MS30

MS61A

MS65

EMD8A

EMD7

EMT1

EMTGP1

EMT1H

EMT6

EMP5

EMRT1

HWS15A

EB3C

악세서리


응용

주의사항

유지보

### 비교 기능 동작도


비교 기능 히스테리시스 모드 : 상한 설정 ( $P1 > P2$ )



동작 설명 : 이상 압력 상승을 감지하여 비교 출력을 작동시킵니다. 출력 모드를 N.C.로 설정하는 경우,인가 압력이 설정 값 P1을 초과하면 출력은 오픈 (OFF)되고, P2를 하회하면 폐쇄 (ON)입니다.

전원 ON 딜레이 타이머 : 타이머 동작 중에 비교 출력이 강제로 오픈(OFF)합니다.


비교 기능 히스테리시스 모드:하한 설정( $P1 < P2$ )



동작 설명 : 이상 압력 저하를 감지하여 비교 출력을 작동시킵니다. 출력 모드를 N.C.로 설정하는 경우,인가 압력이 설정 값 P1을 하회 출력은 오픈 (OFF)되고, P2를 넘으면 폐쇄 (ON)입니다.

전원 ON 딜레이 타이머 : 타이머 동작 중에 비교 출력이 강제로 오픈(OFF)합니다.


비교 기능 창 모드 : 내부 영역 ( $Hi > Lo$ )



동작 설명 : 설정 압력 영역  $Lo \sim Hi$  범위 (창)에 대한 비교 작업을 수행합니다. 출력 모드를 N.C.로 설정하는 경우,인가 압력 범위 (창) 내이면 출력은 클로즈 (ON)되고, 범위를 벗어나면 오픈 (OFF)합니다.

전원 ON 딜레이 타이머 : 타이머 동작 중에 비교 출력이 강제 개방 (OFF)입니다.


비교 기능 창 모드 : 외부 영역 ( $Hi < Lo$ )



동작 설명 : 설정 압력 영역  $Hi \sim Lo$  외부의 범위에 대해 비교 작업을 수행합니다. 출력 모드를 N.C.로 설정하는 경우,인가 압력이 범위를 벗어나면 나와 힘이 닫혀 (ON)되고 범위가되면 오픈 (OFF)합니다.

전원 ON 딜레이 타이머 : 타이머 동작 중에 비교 출력이 강제 개방 (OFF)입니다.

비교 출력 딜레이 (온 · 오프 전원 켜기)



동작 설명 : 출력 모드 설정 (N.C., N.O.)에 관계없이 출력 트랜지스터의 클로즈 오픈 (ON · OFF) 타이밍을 지연 설정 시간 늦춥니다.

전원 ON 딜레이 타이머 : 타이머 동작 중에 비교 출력이 강제 개방 (OFF)에 맞습니다.



## 제품 보증

### ■ 보증 기간

제품의 보증 기간은 당사와 직접 거래하는 주문 주님의 지정 장소에 납품 후 1 년으로하겠습니다

### ■ 보증 범위

상기 보증 기간 중에 당사의 책임에 의해 고장이 발생한 경우 해당 제품의 수리 또는 교체의 공급을 무상으로 실시합니다.

다만 다음에 해당하는 경우는 보증 범위에서 제외하겠습니다

- (1) 취급 설명서, 사양서, 당사 제품 카탈로그 등에 기재된 이외의 부당한 조건, 환경, 취급, 사용 방법에 의한 경우
- (2) 고장의 원인이 당사 제품 이외의 사유에 의한 경우
- (3) 당사 이외의 개조, 수리에 의한 경우
- (4) 당사 출하시의 과학 기술 수준으로는 예견이 불가능했던 사유에 의한 경우
- (5) 기타 천재 지변, 재해 등 당사의 책임이 아닌 외부 요인에 의한 경우

또한 여기서 말하는 보증은 당사 제품에 대한 보증을 의미하는 것으로, 제품의 고장에 의해 유발되는 여타 손상은 보증 대상에서 제외하겠습니다.

※ 당사 제품 보증은 일본 국내에서만 유효합니다. (This warranty is valid only in Japan.)

## 서비스 내용

### ■ 서비스의 범위

제품의 가격에는 기술자 파견 등의 서비스 비용은 포함되어 있지 않으므로 다음의 경우는 별도 비용을 청구합니다

- (1) 설치 조정지도 및 시운전 입회
- (2) 보수 점검 조정 및 수리
- (3) 기술지도 및 기술 교육
- (4) 제품의 당사 공장에서 입회 검사

"본 카탈로그에 기재된 제품의 사양 및 내용에 대해서는 개선 등을 위해 예고없이 변경 될 경우가 있으므로, 미리 양해하십시오.

● 제품의 주문은 . . .

총판

 株式会社 マノスター販売

〒653-0031 고베시 나가 타구 西尻池 마치 잇 쇼메 2 번 3 호  
TEL.(078)621-7000/FAX.(078)621-7788

제조업체

 株式会社 山本電機製作所

〒653-0031 고베시 나가 타구 西尻池 마치 잇 쇼메 2 번 3 호  
TEL.(078)631-6000/FAX.(078)631-6020